



Zeitprogramme Netzkommandoanlage

Nachfolgende Netzkommandos werden durch die Elektrizitätsversorgung Murgenthal zur Steuerung der Verbraucher, verwendet:

Verbraucher	Kdo	Draht-Nr.	Beschreibung / Zeitprogramme
Öffentliche Beleuchtung	6 (106)	91	Nach Dämmerungsschaltung
Tarif Haushalt	8 (108)	2	Hochtarif von 07:00 – 21:00, Mo - SO
Boiler Tag	10 (110)	10	AUS 21:30 – 06:30 / 10:00 – 12:00
Boiler 8h	11 (111)	11	EIN 22:00 – 07:00
Boiler 6h	12 (112)	12	EIN 23:55 – 03:45 / 04:45 – 06:30
Boiler 4h	15 (115)	21	EIN 01:00 – 02:00 / 03:30 – 06:15
Boiler 4h	16 (116)	22	EIN 02:00 – 03:30 / 04:15 – 06:30
Boiler 4h	19 (119)	23	EIN 00:30 – 04:30
Boiler 4h	20 (120)	24	EIN 01:30 – 05:30
Waschautomat	23 (113)	71	Nicht mehr gesperrt
Wärmepumpe	17 (117)	31	AUS 10:00 – 12:30 / 22:00 – 24:00
Elektroheizung	18 (118)	41	AUS 10:00 – 12:00 / 22:00 – 23:30
Öffentliche Beleuchtung	7 (107)	92	(halbnächtigt) wird nicht verwendet

- Der Gemeinderat setzt die Tarifzeiten fest.
(Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen § 60)
- Die Verdrahtung der Netzkommandos richten sich nach den Werkvorschriften BE/JU/SO.
- Sämtliche Tarifdrähte werden mit T-Draht 1.5mm² grau oder Litzendraht 1.5mm² grau verdrahtet.
- Der Aussenleiter L1 wird grau verdrahtet und mit der Ziffer 1 gekennzeichnet
- Der Neutraleiter N wird grau verdrahtet und mit der Ziffer 0 gekennzeichnet
- Steuerleiter mit Bezeichnung der Funktion gemäss Draht-Nr. an den Enden

Für weitere Fragen wenden Sie sich direkt an die Elektrizitätsversorgung Murgenthal.